



## 简介

Joker News(杰克·新闻) 200系统专门为快节奏、需要快速安装的新闻领域而设计。速度极快的复击式灯启动器(re-strike lamp starter)确保灯可以即刻安静地点亮与再次点亮。这款新颖的灯一直沿着Joker-bug(杰克·伯格)系统的优秀品质, 有两种款型: 全方位灯和定向聚光的敞口灯。

Joker News(杰克·新闻) 200安装时几乎无需花费时间, 抛物面反光杯的聚光功能可以改变光束角度(beam pattern), 从聚光到散光, 以3:1的比率, 光束角度为16° ~ 45°。在没有安装光学部件(卸了NEWS BEAMER集束器)下使用, Joker News(杰克·新闻灯)就变成了Bug-Lite(伯格莱灯)。开放式的光源可以恰好安装在柔光灯罩或灯笼式柔光灯罩中, 从而使采访时能获得最佳照明。由于此灯重量很轻, 可以稳固地安装在吊杆(boom arm)的一端。

此系统可以在110V - 220V或28.8V(两块14.4V摄影机电池) 和 30V的情形下进行操作。

## 技术规格

**灯的防护外壳(lamp housing):** 铝制, 耐高温黑色环氧化物。撞针装置部分为浅灰色电镀膜。

**新闻集束器(news beamer):** 坚固耐用, 铝制, 把手可替换, 本色阳极氧化。通过短暂的光线操作来聚光。为集成式设计。

**安全玻璃灯杯:** 钢化(tempered)的硼硅UV滤镜。

**安装架(Yoke):** 5/8英寸小型接口, 铝制, 黑色环氧化物膜。闸制动范围广(large brake area), 前端可搭配柔光灯罩、快速安装圈、百叶窗和灯笼式柔光灯罩进行使用。

**灯泡:** MSR 200 HR, 5600K, 使用寿命为200小时。

**供电电源:** 电子方波无闪烁。AC交流电源输入: 90 ~ 265V, 50或60Hz。直流电源输入: 30V或14.4V。开/关推动按钮具有双重功能。完全静音(对流冷却)。接头: Veam旋转90°快速固定。

**延长线:** 总长7.6m, 有2.7m连接在灯头上。

**反光杯:** 直径为12cm, 点刻的抛物面镜, 电解膜。

**附件尺寸:** 17cm。

**附件:** 遮光板、Dicroic镜片、Scrims。



光度特征

距离	聚光照度(fc)	直径(ft)	散光照度(fc)	直径(ft)
3英尺	8400	0.8	2800	2.5
6英尺	2100	1.7	700	5

尺寸



重量: 1.59kg



重量: 2kg