



Cine 7 500 TX

Cine 7 500 TX可控制电影摄影机并整合了Teradek发射机，是一款真正的精英监视器。DCI-P3色彩空间且色准度较高的7英寸摄影机端监视器，可连接ARRI ALEXA Mini并同时向Teradek Bolt 500接收机或Focus Bolt RX监视器发射无线视频信号。加上先进的软件工具和便利的输出预览页面，Cine 7 500 TX为电影摄影机使用者带来极大自信。

Cine 7 500 RX

Cine 7 500 RX监视器整合500 Teradek接收机，功能更强大。这款7英寸监视器/接收机套装包含一套轻量手柄和颈带，是一款非常强大的无线监视器。外型小巧，供电方式灵活，同时为导演和客户端提供绝妙的现场拍摄实时画面。



Cine 7 SIDEKICK RX

Cine 7 SK RX类似500 RX，是一款整合通用（Sidekick）Teradek接收机的7英寸监视器/接收机，这款1800尼特亮度的导演监视器可兼容Teradek Bolt 500/1000/3000发射机。Cine 7监视器/接收机非常适用于长距离无线发射机使用者，满足他们对异常坚固且多功能无线参考监视器的需求。

使用Teradek RT无线镜头控制的跟焦员可以搭配任一款Cine 7 RX，组成基本的手持拍摄体系。无需连线，还配备Teradek RT界面叠层，实用又舒适。

无线监视器参数

参数	703 BOLT	CINE 7 500 RX	CINE 7 SK RX	CINE 7 500 TX
屏幕亮度	3000尼特	1800尼特	1800尼特	1800尼特
对比率	1150:1	1000:1	1000:1	1000:1
像素密度	323 ppi	322 ppi	322 ppi	322 ppi
分辨率	1920x1080	1920x1200	1920x1200	1920x1200
色域	100% Rec. 709	100% DCI-P3	100% DCI-P3	100% DCI-P3
色深	8比特(10比特处理)	8比特(10比特处理)	8比特(10比特处理)	8比特(10比特处理)
监视器可视角度	178°	160°	160°	160°
电源输入范围	6.0-8.4V直流	10-34V，2A直流	10-34V，2A直流	10-34V直流
供电方式	2针自锁接口	2针自锁接口，V口、Gold Mount、索尼L系列电池板	2针自锁接口、V口、Gold-Mount、索尼L系列电池挂板	2针自锁接口、V口、Gold-Mount、索尼L系列电池挂板
尺寸	4.9"x8.4"x1.2" (12.4x21.3x3cm)	4.6"x7.0"x1.32" (11.6x18x3.3cm)	4.6"x7.0"x1.32" (11.6x18x3.3cm)	4.6"x7.0"x1.32" (11.6x18x3.3cm)
重量	2.2kg	255g	255g	255g
输入接口	1个无线，2个SDI	1个无线，2个SDI、HDMI	1个无线，2个SDI、HDMI	2个SDI、HDMI
输出接口	SDI，耳机孔	SDI，HDMI，耳机孔	SDI，HDMI，耳机孔	1个无线，SDI，HDMI，耳机孔
交叉转换	可	可	可	可
屏幕尺寸	7"	7"	7"	7"
无线兼容性	Teradek Bolt 500/1000/3000，Focus Bolt 500 TX	Teradek Bolt 500，Focus Bolt 500 TX，Cine 7 SK RX，Cine 7 TX	Teradek Bolt 500/1000/3000，Focus Bolt 500 TX，Cine 7 RX，Cine 7 TX	Teradek Bolt 500，SK II，703 Bolt，Focus Bolt RX监视器，Cine 7 RX，Cine SK RX

规格如有变更，恕不另行通知。